

Monteringsveiledning for fjernkontrollsystem TL-Multi

1. Koble medfølgende 12V trafo til klemmene merket PWR (polaritet +/- er ikke viktig).
2. Koble til antenneledningen på klemmene merket ANT.
Antenne ledningen leveres komprimert som en coil i utgangspunktet, men denne kan med fordel rettes ut i hele sin lengde for bedre mottak.
3. Koble til medfølgende 2-leder ledning som skal gå til portmotorens inngang for ekstern knapp på CH1 eller CH2. Hvis du kun skal styre 1 port, er det normalt å benytte CH1.
4. Programmerer håndsenderne til TL-Multi mottakeren. 12V trafo må være plugget i støpsel.
Programmeringsknapp K1 korresponderer med utgang CH1, respektive K2 til CH2.
Hvis du har koblet ledningen til CH1, trykker du knapp K1. Display starter nå å lyse «1».
Hold håndsenderen i nærheten av TL-Multi og trykk og hold ønsket knapp på håndsenderen du ønsker skal programmeres inn på K1/CH1. Display vil nå starte å blinke i 2 sekunder for så å slukke. Slipp knappen på håndsenderen. Håndsender er nå programmert inn på TL-Multi.
Hvis du skal styre 2 porter (typisk dobbelgarasje), så gjenta prosessen på K2/CH2.
Ved styring av 2 porter, så kan en grei oppskrift på dette være som følgende:
Koble port 1 på K1/CH1, og benytt øverste knapp på håndsenderen til denne.
Koble port 2 på K2/CH2, og benytt nederste knapp på håndsenderen til denne.

Koble nå ledning fra CH1/CH2 inn på motorens klemmer for ekstern knappebryter.

Hvis det allerede er koblet en ekstern knappebryter på klemmene, kan ledning fra CH1/CH2 parallell kobles med denne.

I utgangspunktet kan TL-Multi festes/legges på selve portmotoren, men i tilfeller med forstyrrelser/dårlig mottak, må TL-Multi plasseres nærmere garasjeporten. Tilkoblingsledning fra CH1/CH2 må i så fall forlenges. Benytt type 2-leder ringeledning/høyttalerledning e.l til dette.

5. Medfølgende håndsendere er kompatibel mot Homelink systemene som mange nyere biler er utstyrt med. Følg brukerveiledningen for din bil for å melde opp håndsenderne til bilens system.

MERK : rød dip-switch (1 til 8)



er forhåndsinnstilt for at TL-Multi skal fungere sammen med vedlagte håndsendere. Denne må ikke endres.

6. Dip-switch 3 og 8 skal stå ned (ON), de andre skal stå opp (OFF).

TL-Multi er IP20 sertifisert og kan ikke monteres utendørs eller i fuktige omgivelser.

