

ÅPNE OPP FOR EN NØKKELFRI HVERDAG

- 25 individuelle PIN-koder
- 25 individuelle RFID nøkkelbrikker
- Midlertidig kode basert på tid eller antall ganger bruk
- Kan kobles til smarthus med Z-Wave-modulen*
- Mulighet for bortesikring, automatisk låsing og valgfri gjennåsing



*Z-Wave-modul
tilgjengelig som
ekstrautstyr

Funksjonsspesifikasjon

Forutsetter nyeste firmware med ID Lock 150 Updater

Driftspenning: 6V DC

Batteritype: 4 eller 8x AA Alkaline
batterier

Nødbatteri: 9V DC U9VL batteri
(røykvarslerbatteri)

Antall brukerkoder: 25 stk

Antall RFID-brikker: 25 stk
(5 stk. inkludert i pakken)

Midlertidig kode: Ja, opsjon av
bruksmulighet; 1, 2, 5, 10 ganger eller
12, 24 timer

Batterivarsel: Ja, ved spenning under
5,2V DC akustisk varsling med melodi
(Twinkle, twinkle) etter godkjent
opplåsning. Via Z-Wave-modul oppgitt
i prosent.

Batterilevetid: Med 8 stk. batterier
under normal bruk i optimale forhold:
ca. 12 måneder. Med Z-Wave- modul
ca. 8-10 måneder.

Spesifikasjoner ID Lock 150

Fargevalg:

Sort
Sølv

Hvit

Låskasse/slutstykke:

Temperaturområde:
-25 - +70 °C
Kvalitet: A2 og bedre iht.
ISO3506
IP-grad: IP55

Innside:

Temperaturområde:
0 - +70 °C
IP-grad: IP21

Utside:

Temperaturområde:
-25 - +70 °C
IP-grad: IP55

idlock.no



Inkludert i pakken:



Elektronisk låskasse • Komplette monteringskit • Slutstykke
Bruksanvisning • 5 stk RFID nøkkelbrikker